



FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

SUPERSLAVE

MODULE DE TIR SÉQUENTIEL À 30 CANAUX – 100V

Puissance, fiabilité radio et contrôle séquentiel pour les grands spectacles

Le SuperSlave 30CH-100V est le module professionnel du système Piroshow dédié à la gestion des grands spectacles, des séquences chorégraphiques et des systèmes flame, offrant une puissance maximale, une grande flexibilité et une totale liberté artistique. Il est également disponible en version avec RadioModem DualBand intégré pour un contrôle sans fil longue distance.

30 CANAUX • 100V • RADIO • ÉCRAN • RANGE TEST • SEQUENCER

30 CANAUX

100V

SÉQUENCEUR

RADIO



CARACTÉRISTIQUES

UNITÉ DISTANTE

Gérable de manière centralisée via la Master Piroshow jusqu'à 126 modules, idéale pour les spectacles de grande envergure et les chorégraphies complexes. Chaque module peut être configuré avec un ID dédié, rappelables en mode automatique ou manuel.

SÉQUENCEUR

Quatre modes de séquence : constant, accéléré, ralenti et programmé. Il suffit de régler le nombre de canaux et l'intervalle de temps ; la fonction de séquence simulée avec LED et signal sonore simplifie la programmation.

CENTRALE AUTONOME

Parfaite pour les spectacles pyrotechniques de petite et moyenne taille, elle permet l'activation directe des 30 canaux depuis le module. Le test de continuité des lignes permet une vérification complète des connexions avant le show.

OPTION SUPERSLAVE

Alimente jusqu'à 15 modules SmartSlave ou MicroSmartSlave, offrant une praticité maximale dans la réalisation de l'installation.

SANS FIL

Également disponible avec RadioModem DualBand intégré, pour un contrôle sans fil professionnel longue distance.

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

30 Canaux	Contrôle de l'état de la batterie
Tension de tir 100V	Résistant aux intempéries
Temps minimum entre deux tirs consécutifs : 0,005 s	Firmware actualisable
Test de continuité des canaux	Marquage CE – ISO 9001
Batterie interne rechargeable Li-Ion 11,1 V	Garantie internationale
Grande autonomie (environ 40 h, veille environ 80 h)	Dimensions : 240 × 200 × 110 mm
Fréquence de fonctionnement : 433 MHz	Poids : 1,5 kg

SUPERSLAVE 30CH-100V

└ **CONTROL** → MASTER • SÉQUENCEUR • CENTRALE AUTONOME
└ **RADIO** → 433 MHZ • RANGE TEST • NETWORK ID
└ **DISPLAY** → TEST DES LIGNES • BATTERIE • SIGNAL RF
└ **SYSTEM** → JUSQU'À 126 MODULES • PYROMUSICAUX • SYSTÈMES FLAME

DÉCOUVREZ LE SUPERSLAVE

Radio • Séquentiel • Système Master

www.piroshow.com

WhatsApp +39 0931 875921

info@piroshow.com